



"REAL POWER" BATTERY

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12 V
Ampere di picco - <i>Peak Amps</i>	2000 A.
Batteria Real Power - <i>Real Power battery</i>	1x12V 20Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	600 A.
Caricatore da rete automatico <i>Automatic internal wall charger</i>	Input 100V - 240V AC Output 13,7V 1,5A DC
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	No (opzionale)
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	4/AWG 21,2 mm ²
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	No
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si
Porta accendisigari - <i>Cigarette lighter</i>	12 V
Porta USB - <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	8 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	36/32/19 cm

RP 590

394 85 682

12 Volt 2000 peak amps



394 85 479

394 85 400

**Caricatore intelligente
interno**
*Internal intelligent
charger*